



## 60-911-010-4-FIN

Simon- langaton turvajärjestelmä

### Yleistä

Simon on edullinen turvalaite, jossa on 24 silmukkaa, ilmaisimia, kauko-ohjaimia ja näppäimistöjä varten. Näppäimistöllä ja puheviestitoiminnolla varustettu Simon soveltuu erityisen hyvin omakotitaloihin sekä rivitalo- ja kerrostaloasuntoihin.

### Langattomuus

Simoniin voidaan ohjelmoida maksimissaan 24 laitetta. Keskuslaite sisältää myös kaksi johdotettavaa liitäntää johon voit lisätä joko sireenit tai langalliset ilmaisimet (avautuva kosketin). Langaton vastaanotin tukee kaikkia GE:n valmistamia 433 MHz taajuusalueella toimivia Learn Mode -ilmaisimia.

Lisäämällä järjestelmään X10®-moduuleja voit ohjata valoja ja sähkölaitteita. (Moduulit ovat maksullisia lisävarusteita.)

### Helppokäyttöisyys

Normaali käyttönäppäimistö sijaitsee keskuslaitteen kannessa, mutta voit halutessasi ohjata järjestelmää myös langattomasti mistä tahansa huoneesta käyttämällä langatonta näppäimistöä tai langattomia kauko-ohjaimia (2- tai 4-painikkeinen). Tuotepiheestä löytyy suuri valikoima myös muita langattomia painikkeita hälytyksien antamiseen, esimerkiksi vanhuksien turvaksi.

### Entistä parempi valvonta

Simon-järjestelmään voidaan liittää valvontatoiminto, joka lähettää viestejä hälytyskeskukseen SIA- tai Contact ID (CID) -muodossa. Tarvittaessa laite välittää hälytykset matkapuhelimeen tai toiseen lankapuhelimeen puheviesteinä. Sisäänrakennettu kaksisuuntainen äänilyhteys, johon on yhdistetty VOX (voice activated switching) -äänitoiminto, tarjoaa lisäturvallisuutta ja yhteyden hälytyskeskukseen. Voit halutessasi myös itse soittaa keskuksen puhelinnumeroon ja käynnistää puhe-, kuuntelu- tai kaksisuuntaisen puheytteen.

### Vaivaton ohjelmointi

Simon sisältää myös modeemin mikä mahdollistaa keskuslaitteen etäohjelmoinnin. ToolBox -ohjelman avulla voit siirtää järjestelmän päälle ja pois päältä, tarkistaa järjestelmän tilan ja lukea tapahtumamuistin.



### Vakio-ominaisuudet

- Yhteensä 24 silmukkaa joista kaksi voi olla langallisia
- Tukee kaikkia GE:n 433 MHz taajuusalueella toimivia Learn Mode -ilmaisimia
- Ovikellotoiminto ovien, ikkunoiden ja liikkeen seurantaan
- Yksi pääkäyttökoodi ja viisi ohjelmoitavaa käyttökoodia
- Käyttökoodin pituus ohjelmoitavissa (3-6 numeroa)
- SIA- ja Contact ID- formaatit sekä puheviestit
- Sisäänrakennettu kaksisuuntainen puheytteys
- ToolBox- etäohjelmointiohjelma

# 60-911-010-4-FIN

Simon- langaton turvajärjestelmä

## Tekniset tiedot

<b>Tehonsyöttö</b>	220-240 VAC, 50 Hz
<b>Vara-akku/käyttöaika</b>	6 V 3,8 Ah. Käyttöaika 72 tuntia (täyteen ladattuna).
<b>Akkutesti</b>	10 sekuntia kuormitettuna joka neljäs tunti
<b>Taajuus</b>	433,92 MHz
<b>Toiminta-alue</b>	240 metriä vapaassa tilassa
<b>Puhelin/modeemi</b>	Äänitaajuus- tai pulssivalinta
<b>Modeemi</b>	Muunnettu Bell 103 (110 tai 200 bps)
<b>Tulot/lähdöt</b>	24 langatonta tai 22 langatonta ja kaksi johdotettua silmukkaa (kaikki silmukat ovat avautuvia silmukoita)
<b>Sireenilähdöt</b>	2 kpl Sisä/ulkosireeni (5,1-12 VDC)
<b>Käyttölämpötila</b>	0...50 °C
<b>Ilman enimmäiskosteus</b>	90 % suhteellista, tiivistymätöntä kosteutta
<b>Väri</b>	Harmaa
<b>Mitat</b>	19 x 17 x 7 cm (pituus x leveys x syvyys)
<b>Paino</b>	680 grammaa (ilman akkua)

## Tilaustiedot

Osanumero	Kuvaus
-----------	--------

60-911-010-4-FIN	24-silmukkainen langaton turvajärjestelmä
------------------	---



GE Security

[www.gesecurity.fi](http://www.gesecurity.fi)

yhtiö varaa oikeuden tuotetietojen muutoksiin. Saadaksesi viimeisimmät tuotetiedot, vieraile yhtiön kotisivuilla [www.GESecurity.fi](http://www.GESecurity.fi) tai ota yhteyttä jälleenmyyjääsi.